



પરિશિષ્ટ



ભારતીય ભાષાઓની સુવિધા

ઉબુન્ટુ ગુજરાતી અને હિન્દી સહિત અન્ય અનેક ભારતીય ભાષાઓની સુવિધા ધરાવે છે. જોકે, ઉબુન્ટુના પ્રસ્થાપન માટેની CDમાં માત્ર અંગ્રેજી ભાષાનું સમર્થન આપવામાં આવેલું હોય છે. ગુજરાતી ભાષાનું સમર્થન ઉમેરવા માટે નીચેનાં પગલાંનું અનુસરણ જરૂરી છે. (આ પૂર્વે ઈન્ટરનેટ સાથેનું જોડાણ આવશ્યક છે.)

System → Administration → Language Support મેનૂવિકલ્પ પસંદ કરો.

“Install Languages” પસંદ કરો. હવે, ભાષાઓની યાદીમાંથી Gujarati અને “Input methods” તથા “Extra Fonts” ચેકબોક્સ પસંદ કરો.

“Apply Changes” પર ક્લિક કરો.

“Successfully applied all the changes...” સંદેશ દર્શાવવામાં આવે તે પછી કી-બોર્ડની ઈનપુટ પદ્ધતિ માટે “ibus” પસંદ કરો.

વિન્ડો બંધ કરો.

System → Preferences → iBus Preferences મેનૂવિકલ્પ પસંદ કરો.

આથી “iBus daemon not started. Start it now?”નો સંદેશ ધરાવતું ડાયલોગબોક્સ જોવા મળશે. તેમાં “Yes” પસંદ કરો.

ટોપ પેનલના નોટિફિકેશન એરિયામાં iBus માટેનો વધારાનો આઈકન જોવા મળશે.

iBus preferences બદલવા માટેનો ડાયલોગબોક્સ ખૂલશે. (iBusના આઈકન પર ક્લિક આપી “Preferences” પસંદ કરવાથી પણ આ ડાયલોગબોક્સ ખોલી શકાશે.).

Input method વિભાગ (tab)માં જઈ, યાદીમાંથી Gujarati → itrans (m17n) પસંદ કરી “Add” પર ક્લિક કરો.

હવે, કોઈ પણ પ્રોગ્રામમાં ગુજરાતી ભાષા વડે ટાઈપ કરી શકાશે. આ જ રીતે હિન્દી ભાષાનું સમર્થન પણ ઉમેરી શકાય.

કોઈ પણ પ્રોગ્રામમાં ટાઈપ કરતી વખતે ભાષા બદલવા માટે iBus આઈકન પર ક્લિક કરી અપેક્ષિત ભાષા પસંદ કરી શકાશે. (આ પ્રક્રિયા માટે કી-બોર્ડ શોર્ટકટ પણ ઉપલબ્ધ છે). અહીં, એકાધિક ભાષાઓનું મિશ્રણ પણ કરી શકો છો.

itrans m17n ઈનપુટ પદ્ધતિ વડે નવા ઉપયોગકર્તાઓ માટે પણ ગુજરાતીમાં ટાઈપ કરવું સરળ બને છે. કારણકે, તે ‘ફોનેટિક’ છે. એટલે કે, ગુજરાતી અને રોમન (અંગ્રેજી) સ્ક્રિપ્ટ માટે કી-બોર્ડ પર દબાવવામાં આવતા કી સ્ટ્રોક મહદઅંશે સમાન હોય છે. સામાન્ય રીતે, સરળ ગુજરાતી અક્ષર ટાઈપ કરવા માટે નીચે આપેલ ઉદાહરણમાં દર્શાવ્યા મુજબ વ્યંજન ટાઈપ કરી તેની પછી સ્વર ઉમેરવાનો રહે છે.

k → ક્ **ka** → કા **kaa or kA** → કા **ki** → કિ
kee or kI → કી **ku** → કુ **kuu or kU** → કૂ **ke** → કે
kai → કૈ **ko** → કો **kau** → કૌ **kM** → કં
kH → કઃ

કોષ્ટક A.1 સંપૂર્ણ કી-મેપ દર્શાવે છે :

Keyboard Sequence	Character	Keyboard Sequence	Character	Keyboard Sequence	Character	Keyboard Sequence	Character
k	ક	p	પ	a	અ	.h	ઠ
kh	ખ	ph	ફ	aa	આ	AUM	ઠં
g	ગ	b	બ	A	આ	OM	ઠં
gh	ઘ	bh	ભ	i	ઈ	0	૦
~N	ક	m	મ	i	ઈ	1	૧
N^	ક	y	ય	I	ઈ	2	૨
ch	ચ	r	ર	u	ઉ	3	૩
Ch	છ	l	લ	uu	ઊ	4	૪
chh	છ	ld	ળ	U	ઊ	5	૫
j	જ	L	ળ	RRi	ઝ	6	૬
jh	ઝ	v	વ	R^i	ઝ	7	૭
~n	ઝ	w	વ	.c	ઞ	8	૮
JN	ઝ	sh	શ	e.c	ઞ	9	૯
T	ટ	Sh	ષ	e	એ	#	૨
Th	ઠ	shh	ષ	ai	ઐ	\$	૨
D	ડ	s	સ	o.c	ઔ	^	૩
Dh	ઢ	h	હ	o	ઓ	*	૩
N	ણ	j~n	જ્ઞ	au	ઔ		
t	ત	GY	જ્ઞ	RRI	ઝ		
th	થ	dny	જ્ઞ	R^I	ઝ		
d	દ	x	ક્ષ	.N	.		
dh	ધ			.n	.		
n	ન			M	.		
				H	:		
				.a	:		

કોષ્ટક A.1 : itrans (m17n) કી-બોર્ડ માટેનો કી-મેપ

